

Podwajacze sygnałów - MINI MCR-SL-UI-2I-SP-NC - 2864189

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Podwajacz sygnałów 4-drożny MCR, do separacji galwanicznej i podwajania sygnałów analogowych, z przyłączem ze sprężyną naciagową, konfiguracja standardowa. Zamiennik: 2905028 MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT.

Opis produktu

Konfigurowalny 4-drożny podwajacz sygnałów MINI MCR-SL-UI-2I o szerokości 6,2 mm, wykorzystywany do separacji galwanicznej, przetwarzania, wzmacniania i filtrowania znormalizowanych sygnałów analogowych.

Od strony wejścia dostępne są analogowe sygnały normowe, do wyboru 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V lub 1...5 V, po stronie wyjścia niezależnie ustawione wyjścia prądowe o sygnale z galwaniczną separacją 0...20-mA- ew. 4...20-mA (separacja 4-drożna).

Dostępne z boku obudowy łączniki DIP umożliwiają konfigurowanie obszarów wejścia i wyjścia.

Napięcie zasilania (19,2 V DC do 30 V DC) może zostać dostarczone albo poprzez zacisk przyłączeniowy modułu lub w zestawie poprzez łącznik do szyn zbiorczych.

Zalety

- ✓ Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
- ✓ Podwojenie analogowego sygnału znormalizowanego na dwa wyjścia prądowe
- ✓ Wysoce kompaktowy wzmacniacz separacyjny do galwanicznej separacji, wzmacniania, przekształcania i filtrowania znormalizowanych sygnałów analogowych
- ✓ Separacja 4-drożna
- ✓ Za pomocą łącznika DIP możliwa jest konfiguracja do 8 kombinacji sygnałów



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 974817
GTIN	4017918974817
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	62,900 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1211