

Wzmac. separacyjne - MINI MCR-SL-UI-UI - 2864383

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Kondycjoner sygnału MCR 3-drożny, wejście/wyjście konfigurowane za pomocą przełącznika DIP, do separacji galwanicznej sygnałów analogowych, z przyłączem śrubowym, konfiguracja na zamówienie. Zamiennik: 2902036 MINI MCR-2-UI-UI-C.

Opis produktu

Konfigurowalny 3-drożny wzmacniacz oddzielający MINI MCR-SL-UI-UI o szerokości 6,2 mm, wykorzystywany do separacji galwanicznej, przetwarzania, wzmacniania i filtrowania znormalizowanych sygnałów analogowych.


Od strony wejścia, wyjścia do dyspozycji dostępne są znormalizowane sygnały analogowe 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V lub 1...5 V.

Dostępne z boku obudowy łączniki DIP umożliwiają konfigurowanie obszarów wejścia i wyjścia.

Napięcie zasilania (19,2 V DC do 30 V DC) może zostać dostarczone albo poprzez zacisk przyłączeniowy modułu lub w zestawie poprzez łącznik do szyn zbiorczych.

Zalety

- ✓ Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
- ✓ Za pomocą łącznika DIP możliwa jest konfiguracja do 36 kombinacji sygnałów
- ✓ Niski pobór mocy
- ✓ Wysoce kompaktowy wzmacniacz separacyjny do galwanicznej separacji, wzmacniania, przekształcania i filtrowania znormalizowanych sygnałów analogowych
- ✓ Separacja 3-drożna



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	67,900 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1211
Wskazówka	Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)