

Wzmac. separacyjne - MINI MCR-SL-U-UI-NC - 2865007

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Wzmacniacz separacyjny 3-drożny MCR, z konfigurowalnym wejściem/wyjściem do galwanicznej separacji i przekształcania sygnałów analogowych do 30 V, ze złączami śrubowymi, konfiguracja standardowa

Opis produktu

Konfigurowalny 3-drożny wzmacniacz oddzielający MINI MCR-SL-U-UI. o szerokości 6,2 mm, wykorzystywany do separacji galwanicznej, przetwarzania, wzmacniania i filtrowania znormalizowanych sygnałów analogowych.

Po stronie wejścia mogą być przetwarzane sygnały 0...24 V i 0...30 V.

Od strony wyjścia do dyspozycji są znormalizowane sygnały analogowe 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V lub 1...5 V.

Dostępne z boku obudowy łączniki DIP umożliwiają konfigurowanie obszarów wejścia i wyjścia.

Napięcie zasilania (19,2 V DC do 30 V DC) może zostać dostarczone albo poprzez zacisk przyłączeniowy modułu lub w zestawie poprzez łącznik do szyn zbiorczych.

Zalety

- ✓ Zasilanie możliwe przez element stopy (TBUS)
- ✓ Niski pobór mocy
- ✓ Wysoce kompaktowy wzmacniacz separacyjny do galwanicznej separacji, wzmacniania, przekształcania i filtrowania sygnałów 24 V lub 30 VDC na sygnały analogowe
- ✓ 30 VDC na sygnały analogowe
- ✓ Za pomocą łącznika DIP możliwa jest konfiguracja do 12 kombinacji sygnałów
- ✓ Separacja 3-drożna



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 046565
GTIN	4046356046565
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	65,800 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1211