

Wzmacniacz separacyjny zasilania i wejść - MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-SP - 2924016

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Separator zasilania i kondycjoner sygnałów wejściowych w wykonaniu iskrobezpiecznym, kompatybilny z HART. Przesyła sygnały zasilane lub aktywne 0/4-20 mA z obszaru Ex do obciążenia (aktywnie lub pasywnie) do obszaru bezpiecznego. 3-drożna separacja galwaniczna, SIL 2 wg IEC 61508, przyłącze Push-in

Zalety

- ✓ Wejście 0/4 mA ... 20 mA, iskrobezpieczne, [Ex ia], zasilające i niezasilające
- ✓ Napięcie zasilania przekładnika > 16 V
- ✓ Wyjście 0/4 mA ... 20 mA, aktywne do rezystora obciążeniowego 1000 lub pasywne
- ✓ Dwukierunkowa transmisja sygnałów HART
- ✓ Sygnalizacja błędów wg NAMUR NE 43
- ✓ SIL 2 wg IEC 61508 / EN 61508
- ✓ Możliwość instalacji w strefie Ex 2
- ✓ 3-drożna separacja galwaniczna
- ✓ Możliwość zasilania energią za pośrednictwem łączników T do szyny nośnej
- ✓ Wtykowe złącza przyłączeniowe, przyłącza z zaciskami push-in
- ✓ Szerokość obudowy: 12,5 mm
- ✓ Mała moc strat
- ✓ Wysoka dokładność transmisji



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	
GTIN	4046356338066
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	160,000 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK3111

