

Wzmacniacz separacyjny wyjściowy - MACX MCR-EX-SL-IDS-I-SP - 2924032

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Kondycjoner sygnałów wyjściowych w wykonaniu iskrobezpiecznym Ex i, HART. Kondycjonuje i przesyła sygnały 0/4-20 mA w sposób iskrobezpieczny do obciążenia (przetwornice I/P, zawory regulacyjne, wskaźniki) w obszarze Ex. Wykrywanie przerwania przewodu, SIL 2 wg IEC 61508, przyłącze sprężynowe. Zamiennik: 2908062 MACX MCR-EX-IDS-I-I-SP.

Zalety

- ✓ Możliwość zasilania energią za pośrednictwem łączników T do szyny nośnej
- ✓ Instalacja w strefie 2, dopuszczalne zabezpieczenia przed zapłonem "n" (EN 60079-15)
- ✓ Do SIL 2 wg EN 61508
- ✓ Wykrywanie uszkodzenia przewodu (LFD)
- ✓ Wyjście 0/4 ... 20 mA, [Ex ia] IIC
- ✓ Dwukierunkowa transmisja cyfrowych sygnałów komunikacyjnych HART
- ✓ Wtykowe zaciski śrubowe i sprężynowe (technologia Push-in), ze zintegrowanymi gniazdami do komunikatorów HART
- ✓ Wejście 0/4 ... 20 mA
- ✓ 3-drożna separacja galwaniczna



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 337342
GTIN	4046356337342
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	137,800 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK3112