

Wzmacniacz przekaźnikowy - MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO-SP - 2924087


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Wzmacniacz separacyjny przekaźnikowy NAMUR, Ex i, 2-kanalowy. Do pracy z czujnikami zbliżeniowymi i łącznikami w obszarze Ex. Sygnały są przenoszone przez wyjścia przekaźnikowe (styki zwierne) do obszaru bezpiecznego. Rozpoznawanie błędów (LFD) separacja 3-drożna, SIL 2.

Zalety

- ✓ Zasilanie i komunikaty o błędach możliwe za pośrednictwem złącza szyny nośnej
- ✓ Do SIL 2 wg EN 61508
- ✓ Instalacja w strefie 2, dopuszczalne zabezpieczenia przed zapłonem "n" (EN 60079-15)
- ✓ Rozpoznawanie błędów przewodów (LFD), możliwość włączenia / wyłączenia, sygnalizacja błędu za pomocą migającej czerwonej diody i odryglowanie przekaźnika wyjściowego
- ✓ Diodowa sygnalizacja napięcia zasilania, stan połączeń i zakłóceń zgodnie z NAMUR NE 44
- ✓ 3-drożna separacja galwaniczna
- ✓ Przełączanie kierunku działania (charakterystyka robocza i prądu spoczynkowego).
- ✓ Przekaźnik wyjściowy (styk zwierne)
- ✓ Wejście dla czujników zbliżeniowych NAMUR (EN 60947-5-6), styki bezpotencjałowe lub mechaniczne łączące rezystory, [Ex ia]
- ✓ 2-kanalowy



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 338042
GTIN	4046356338042
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	141,500 GRM
Numer taryfy celnej	85365019
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK3141