## Produktdatenblatt **Technische Daten**

# LJ8K06Q707

Anlasser m. Not-Aus LJ8-K, IP 657, 2 Drehr., 0,75kW -Sp. 400V

EAN Code: 3389110885699





#### Hauptmerkmale

TeSys	
TeSys LJ	
LJ8K	
Eingebauter Direktwendestarter	
Sicherheit	
AC-3	
Wendeschütze Steuerungstransformator Leistungsschalter	
0,75 kW bei 380/400 V AC 50 Hz	
1,62,5 A	
24 V AC 50/60 Hz	
Drucktaster AUS schwarz O Wahlschalter mit 2 Positionen Start schwarz I-II Pilzdrucktaster Not-Halt/Not-Aus rot	
	TeSys LJ  LJ8K  Eingebauter Direktwendestarter  Sicherheit  AC-3  Wendeschütze Steuerungstransformator Leistungsschalter  0,75 kW bei 380/400 V AC 50 Hz  1,62,5 A  24 V AC 50/60 Hz  Drucktaster AUS schwarz O  Wahlschalter mit 2 Positionen Start schwarz I-II

#### Zusatzmerkmale

		. <del>.</del> .
Kabeleinführungsnummer	4 Kabeleinführung: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 oben 4 Kabeleinführung: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bottom	in the state of th
Breite	175 mm	
Höhe	165 mm	
Tiefe	177 mm	i d
Produktgewicht	2,65 kg	

### Montage

		şr
Normen	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1	- The state of the
Material	Polycarbonat	——————————————————————————————————————

Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529 (für Gehäuse)
Schutzart (IK)	IK07 entspricht IEC 60529
Umweltbedingungen	Standardumgebung

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie 18 mc	nths
----------------	------