
PRODUCT-DETAILS

XLP2-4P

XLP2-4P Fuse Switch Disconnecter



Общая информация

Тип расширенного изделия	XLP2-4P
Идентификационный номер изделия	1SEP600124R0001
Европейский товарный код (EAN)	7025840086703
Описание в каталоге	XLP2-4P Fuse Switch Disconnecter
Длинное описание	XLP2,4-pole,400A, without clamps or bolts

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099
Страна происхождения	China (CN)

Popular Downloads

Технические данные	1SEC312012D0201
--------------------	-----------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	290 mm
Чистая высота изделия	129 mm
Чистая толщина изделия	289 mm
Чистый вес изделия	3.87 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-22В (I_{θ})	(500В) 400 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	Главная цепь 8 kV
Номинальное рабочее напряжение	500 V AC
Номинальная частота (f)	Главная цепь 50/60 Hz
Rated Conditional Short-Circuit Current (I_{nc})	(690 В) 50 килоампер, среднеквадратичное значение
Тип рукоятки	Front cover 4P
Типоразмер предохранителя:	NH2
Fuse System	DIN
Стандарты	IEC60947-3
Специальные функции	Not Included
Тип монтажа	Baseplate
Количество полюсов	4
Степень защиты	IP30
Тип клемм	Лепестковые выводы
Администратор типа устройств (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Тип предохранителя	NH
Electronic Fuse Monitoring	Нет

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SEP500050P0001
--------------------------------	-----------------

Container Information

Package Level 1 Units	shrink-wrap 1 штука
Package Level 1 Width	290 mm
Package Level 1 Depth / Length	289 mm
Package Level 1 Height	129 mm
Package Level 1 Gross Weight	3.87 kg
Package Level 1 EAN	7025840086703
Package Level 2 EAN	7025840086703

Classifications

Код классификации объекта	S
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Защита на предохранителях → Разъединители с предохранителями XLP и XLBM → EasyLine

