

PORTACAL 1000EU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Urządzenia kalibrujące Portacal1000 i P275 umożliwiają kalibrowanie i ustawianie przetworników sygnałów analogowych.

Emitują czysto wyglądzone analogowe sygnały normatywne i dysponują wskaźnikiem obciążenia do szybkiej

diagnozy obwodu regulacyjnego. Jako źródło sygnału Handheld są dostarczane w wariantcie sterowanym konwencjonalnie (Portacal 275) albo komputerowo (Portacal 1000).

Różne tryby pracy, jako źródło napięcia, mV, prądu, dren prądu i programowana funkcja przyrostu ciągłego i stopniowego (Portacal 1000), umożliwiają uniwersalne użycie przy uruchamianiu i konserwacji urządzeń procesowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	OMNIMATE Signal - seria PM, urządzenie kalibrujące
Nr zam.	1439640000
Typ	PORTACAL 1000EU
GTIN (EAN)	4050118245820
Ilość	1 Szt.

PORTACAL 1000EU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	836 g	Długość	44 mm
Długość (cale)	1,732 inch	Masa netto	836 g
Szerokość	100 mm	Szerokość (cale)	3,937 inch
Wysokość	180 mm	Wysokość (cale)	7,087 inch

Temperatury

Temperatura magazynowania	-25 °C...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	0 °C...60 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	--------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Display

Typ	4 cyfry, wskaźnik LCD, 12 mm	wartość wskazania	wskazanie procentowe lub wartości rzeczywistej
-----	------------------------------	-------------------	--

Informacje ogólne

Ciężar	836 g	Rodzaj przyłącza	złącze żeńskie
Współczynnik temperaturowy	< 0,01 % / °C @ 100 %	Zasilanie	Akumulator, typ 4x 'AA'

Loop Powered Modus

Typ (Loop Powered Modus)	Tryb dla pętlicowo zasilanych przetworników sygnału	dokładność (Loop Powered Modus)	± 5 µA lub ± 1 cyfra
napięcie zasilania (Loop Powered Modus)	16 V ± 10%	prąd wejściowy (Loop Powered Modus)	0...26 mA

funkcje

Współczynnik temperaturowy	< 0,01 % / °C @ 100 %
----------------------------	-----------------------

wejście

napięcie zasilania (Loop Powered Modus)	16 V ± 10%
---	------------

wyjście

dokładność (wejście tryb prądowy)	± 1 µA lub ± 1 cyfra	prąd wejściowy (wejście tryb prądowy)	0...26 mA
rezystancja wejściowa (wejście tryb prądowy)	47 Ω	Tętnienia resztkowe (wyjście tryb prądowy)	< 1 µA
dokładność (wyjście tryb prądowy)	± 5 µA	napięcie wejściowe prąd drenu. maks. (wyjście tryb prądowy)	9...45 V DC
pamięć wewnętrzna (wyjście tryb prądowy)	9 prądów zdefiniowanych przez użytkownika	prąd wyjściowy (wyjście tryb prądowy)	0...26 mA
rezystancja obciążenia, maks. (wyjście tryb prądowy)	600 Ω 20 mA (źródło prądu) 100 Ω (odbiornik)	rozdzielczość (wyjście tryb prądowy)	0,01 mA

PORTACAL 1000EU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dane techniczne****Dane przyłączeniowe**

Rodzaj przyłącza	złącze żeńskie	Zakres zacisków przyłącza pomiarowego	1,5 mm ²
Zakres zaciskania, min.	0,5 mm ²	Zakres zaciskania, maks.	2,5 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002744	ETIM 7.0	EC002744
ECLASS 9.0	21-17-08-90	ECLASS 9.1	27-21-92-90
ECLASS 10.0	21-17-08-90	ECLASS 11.0	25-14-17-02

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności

[Declaration of Conformity](#)

Dokumentacja użytkownika

[Manual](#)