

**FAD S5135 2XHE20 32IO R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Przednie adaptory do migracji podłącza się do dotychczasowego sterownika programowalnego oraz, przy użyciu nowego wstępnie zmontowanego kabla, do nowego sterownika. W celu zapewnienia redundancji niektóre adaptory są wyposażone w 2 złącza.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Nr zam.    | <a href="#">1986050000</a> |
| Typ        | FAD S5135 2XHE20 32IO R    |
| GTIN (EAN) | 4050118370959              |
| Ilość      | 1 Szt.                     |

**FAD S5135 2XHE20 32IO R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |            |                |             |
|------------------|------------|----------------|-------------|
| Długość          | 283 mm     | Długość (cale) | 11,142 inch |
| Masa netto       | 125 000 g  | Szerokość      | 20 mm       |
| Szerokość (cale) | 0,787 inch | Wysokość       | 36,4 mm     |
| Wysokość (cale)  | 1,433 inch |                |             |

**Temperatury**

|                           |             |                            |             |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| Temperatura magazynowania | -40...60 °C | Temperatura eksploatacyjna | -25...50 °C |
|---------------------------|-------------|----------------------------|-------------|

**dane przyłącza**

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| przyłącze (strona obiektu) | 2 x Connector according<br>IEC60603-13/DIN41651<br>20 p |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|

**dane znamionowe**

|                               |                   |                           |     |
|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-----|
| napięcie robocze              | 30 V AC / 60 V DC | prąd maksymalny na kanał  | 1 A |
| prąd maksymalny na każdy bajt | 2 A               | całkowity prąd znamionowy | 6 A |

**współrzędne izolacji (EN50178)**

|                      |              |                     |           |
|----------------------|--------------|---------------------|-----------|
| zgodnie z            | DIN EN 50178 | napięcie znamionowe | < 50 V AC |
| kategoria przepięcia | III          | stopień zabrudzenia | 2         |
| test udarowości      | 0,35 kVAC    |                     |           |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002584    | ETIM 7.0    | EC002584    |
| ECLASS 9.0  | 27-33-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-24-22-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-33-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-33-02-92 |

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja  
zgodności[Declaration of Conformity](#)

Dane projektowe

[EPLAN](#)

## FAD S5135 2XHE20 32IO R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

