

PRODUCT-DETAILS

ZHBM00-1P-V-EFM

ZHBM00-1P-V-EFM Fuse switch disconnecter



Ogólne informacje

Extended Product Type	ZHBM00-1P-V-EFM
ID Produktu	1SEP620020R1021
Numer EAN	7025840091288
Opis katalogowy	ZHBM00-1P-V-EFM Fuse switch disconnecter
Opis	ZHBM00-1P-V-EFM Fuse switch disconnecter

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Bulgaria (BG)

Najczęściej Pobierane

Arkusz danych, informacja techniczna	1SEC312023D0201
--------------------------------------	-----------------

Wymiary

Rozmiar obudowy produktu	High
--------------------------	------

Szerokość produktu netto	48.5 mm
Wysokość produktu netto	773 mm
Głębokość produktu netto	201 mm
Waga produktu netto	2.13 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-21B (I_e)	(690 V) 125 A (500 V) 160 A (400 V) 160 A
Znamionowy prąd pracy AC-22B (I_e)	(500 V) 160 A (400 V) 160 A
Znamionowy prąd pracy AC-23B (I_e)	(400V) 160 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	Obwód główny 8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1000 V
Znamionowe napięcie pracy	690 V AC
Handle Type	1P
Distance Between Phases	185 mm
Rozmiar bezpiecznika	00
Standardy	IEC60947-3
Liczba biegunów	3
Stopień ochrony obudowy	Front IP30
Typ terminala	V-Clamp
Device Type Manager (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Typ bezpiecznika	NH
Electronic Fuse Monitoring	Tak

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SEP500046P0001
Dane RoHS	9AKK107991A6284

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	shrink-wrap 1 sztuka
EAN opakowania (poziom 1)	7025840091288

Klasyfikacje

ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnector

ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Rozłączniki bezpiecznikowe → Inline II

