

99 mm

PRODUCT-DETAILS

Чистая ширина изделия

ZHBM2-3P-V-EFM Fuse switch disconnector



	ZHBM2-3P-V-EFM
Идентификационный номер изделия	1SEP620022R3021
Европейский товарный код (EAN)	7025840091530
Описание в каталоге	ZHBM2-3P-V-EFM Fuse switch disconnector
Длинное описание	ZHBM2-3P-V-EFM Fuse switch disconnector
Ordering	
	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099
Страна происхождения	Bulgaria (BG)
Popular Downloads	
Технические данные	1SEC312023D0201
Dimensions	
Типоразмер изделия	High

ZHBM2-3P-V-EFM 2

Чистая высота изделия	773 mm
Чистая толщина изделия	218 mm
Чистый вес изделия	4.41 kg
Technical	
Номинальный рабочий ток, AC-21B (I _e)	(690B) 400 A (500B) 400 A (400 V) 400 A (800 V) 400 A
Номинальный рабочий ток, АС-22В (I _e)	(500B) 400 A (400 V) 400 A (800 V) 400 A
Номинальный рабочий ток, AC-23B (I _e)	(400V) 400 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	Главная цепь 8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC
Тип рукоятки	3P
Distance Between Phases	185 mm
Типоразмер предохранителя:	2
Стандарты	IEC60947-3
Количество полюсов	3
Степень защиты	Front IP30
Тип клемм	V-Clamp
Администратор типа устройств (DTM) -	Fuseswitchdisconnector
Тип предохранителя Electronic Fuse Monitoring	NH Да
Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	1SEP500046P0001
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	9AKK107991A6284
Container Information	
Package Level 1 Units	shrink-wrap 1 штука
advago Lotor i Olilo	Silling-wiap i miyka

ZHBM2-3P-V-EFM 3

Classifications	
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnector
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование \rightarrow Industries \rightarrow Solar power \rightarrow 800V AC

Низковольтное оборудование → Защита на предохранителях → Разъединители с предохранителями XLP и XLBM → Inline II

