

PRODUCT-DETAILS

ZHBM3-1P-M12-EFM Fuse switch disconnector



Тип расширенного изделия	ZHBM3-1P-M12-EFN
Идентификационный номер изделия	1SEP620023R100 ⁻
Европейский товарный код (EAN)	7025840091622
Описание в каталоге	ZHBM3-1P-M12-EFM Fuse switch disconnecto
Длинное описание	ZHBM3-1P-M12-EFM Fuse switch disconnecto
Ordering	
	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099
Страна происхождения	Bulgaria (BG
Popular Downloads	

Dimensions

Правила ограничения	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmental	
womening	
Electronic Fuse Monitoring	Д
Гип предохранителя	NH
Администратор типа истройств (DTM)	Fuseswitchdisconnecto
Гип клемм	Бол
Степень защиты	Front IP3
Количество полюсов	
Стандарты	IEC60947-
Гипоразмер предохранителя:	•
Distance Between Phases	185 mr
Гип рукоятки	11
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC
напряжение изоляции (U _i	1000 \
U _{imp})	1000 \
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение	Главная цепь 8 k\
Номинальный рабочий гок, AC-23B (I _e)	(400V) 630 A
гок, AC-22B (I _e)	(500B) 630 A (400 V) 630 A (800 V) 400 A
Номинальный рабочий	(690B) 630 A
Номинальный рабочий гок, AC-21B (I _e)	(690B) 630 A (500B) 630 A (400 V) 630 A (800 V) 400 A
Technical	
Нистый вес изделия	4.97 kg
Нистая толщина изделия	207 mn
чистая ширина изделия Чистая высота изделия	773 mr
ипоразмер изделия Иистая ширина изделия	High

Certificates and Declarations (Document Number)

 Декларация о соответствии - СЕ
 1SEP500046P0001

Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS

9AKK107991A6284

информация

Container inionnation	Container	Information
-----------------------	-----------	-------------

Package Level 1 Units	shrink-wrap 1 штука
Package Level 1 EAN	7025840091622

Classifications	
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnector
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Industries ightarrow Solar power ightarrow 800V AC

Низковольтное оборудование → Защита на предохранителях → Разъединители с предохранителями XLP и XLBM → Inline II

