

PRODUCT-DETAILS

ZHBM3-1P-V Fuse switch disconnector



Тип расширенного изделия	ZHBM3-1P-V
	1SEP620023R1020
Европейский товарный код (EAN)	7025840088387
Описание в каталоге	ZHBM3-1P-V Fuse switch disconnector
Длинное описание	ZHBM3-1P-V Fuse switch disconnector
Ordering	
- Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099
Страна происхождения	Bulgaria (BG)
Popular Downloads	

Dimensions

Типоразмер изделия	High
Чистая ширина изделия	99 mm
Чистая высота изделия	662 mm
Чистая толщина изделия	207 mm
Чистый вес изделия	4.74 kg
Technical	
Номинальный рабочий ток, AC-21B (I _e)	(690B) 630 A (500B) 630 A (400 V) 630 A (800 V) 400 A
Номинальный рабочий ток, AC-22B ($\rm I_e$)	(690B) 630 A (500B) 630 A (400 V) 630 A (800 V) 400 A
Номинальный рабочий ток, AC-23B (I _e)	(400V) 630 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	Главная цепь 8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U _i	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC
Тип рукоятки	1P
Distance Between Phases	185 mm
Типоразмер предохранителя:	3
Fuse System	DIN
Стандарты	IEC60947-3
Количество полюсов	3
Степень защиты	Front IP30
Тип клемм	V-Clamp
Администратор типа устройств (DTM)	Fuseswitchdisconnector

Environmental

Тип предохранителя

Electronic Fuse

Monitoring

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус

Following EU Directive 2011/65/EU

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE

1SEP500046P0001

NH

Нет

Правила ограничения

9AKK107991A6284

содержания вредных веществ.RoHS информация

Container Information	
Package Level 1 Units	shrink-wrap 1 штука
Package Level 1 Gross Weight	4.9 kg
Package Level 1 EAN	7025840088387

Classifications	
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnector
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Industries ightarrow Solar power ightarrow 800V AC

Низковольтное оборудование ightarrow Защита на предохранителях ightarrow Разъединители с предохранителями XLP и XLBM ightarrow Inline II

