

PRODUCT-DETAILS

ZLBM910A-3P-M12-MB

ZLBM910A-3P-M12-MB Fuse switch disconnecter



Общая информация

Тип расширенного изделия	ZLBM910A-3P-M12-MB
Идентификационный номер изделия	1SEP620053R3050
Европейский товарный код (EAN)	7025840093589
Описание в каталоге	ZLBM910A-3P-M12-MB Fuse switch disconnecter
Длинное описание	ZLBM910A-3P-M12-MB Fuse switch disconnecter

Ordering

Номер таможенного тарифа	85389099
Страна происхождения	Bulgaria (BG)

Popular Downloads

Технические данные	1SEC312023D0201
--------------------	-----------------

Dimensions

Типоразмер изделия	Low
Чистая ширина изделия	99 mm

Чистая высота изделия	662 mm
Чистая толщина изделия	185 mm
Чистый вес изделия	7.3 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21B (I _e)	(400 V) 910 A
Номинальный рабочий ток, AC-22B (I _e)	(400 V) 910 A
Номинальный рабочий ток, AC-23B (I _e)	(400V) 910 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	Главная цепь 8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U _i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	400 V AC
Тип рукоятки	3P
Distance Between Phases	185 mm
Типоразмер предохранителя:	3-910A
Стандарты	IEC60947-3
Количество полюсов	3
Степень защиты	Front IP30
Тип клемм	Болт
Администратор типа устройств (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Тип предохранителя	NH, gTr
Electronic Fuse Monitoring	Нет

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SEP500046P0001
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	9AKK107991A6284

Container Information

Package Level 1 Units	shrink-wrap 1 штука
Package Level 1 EAN	7025840093589

Classifications

ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Защита на предохранителях → Разъединители с предохранителями XLP и XLBM → Inline II

