

PRODUCT-DETAILS

BZL2000A-1P-M12 BZL2000A-1P-M12 Switch disconnector



Общая информация	
Тип расширенного изделия	BZL2000A-1P-M12
Идентификационный номер изделия	1SEP620103R1000
Европейский товарный код (EAN)	7025840093534
Описание в каталоге	BZL2000A-1P-M12 Switch disconnector
Длинное описание	BZL2000A-1P-M12 Switch disconnector
Ordering	
Номер таможенного тарифа	85389099
Страна происхождения	Bulgaria (BG)
Popular Downloads	_
Технические данные	1SEC312023D0201
Dimensions	
Типоразмер изделия	Low
Чистая ширина изделия	199 mm

775 mm
257 mm
22.2 kg

Technical	
Номинальный рабочий ток, AC-21B (I _e)	(690B) 2000 A (500B) 2000 A (400 V) 2000 A
Номинальный рабочий ток, AC-22B (I _e)	(400 V) 2000 A
Номинальный рабочий ток, AC-23B (I _e)	(400V) 2000 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	Главная цепь 8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U _i	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC
Rated Short-Circuit Making Capacity (I _{cm})	30 kA
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (I _{cw})	для 1,0 с 30 килоампер, среднеквадратичное значение
Тип рукоятки	1P
Distance Between Phases	185 mm
Типоразмер предохранителя:	Solid link
Стандарты	IEC60947-3
Количество полюсов	3
Степень защиты	Front IP30
Тип клемм	Болт
Администратор типа устройств (DTM)	Switch disconnector
Тип предохранителя	Solid link
Electronic Fuse Monitoring	Нет

Environmental	
Правила ограничения	Following EU Directive 2011/65/EU
содержания вредных	
веществ. RoHS статус	

Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	1SEP500046P0001
Правила ограничения	9AKK107991A6284
содержания вредных	

веществ.RoHS информация

Container Information

Package Level 1 Units	shrink-wrap 1 штука
Package Level 1 EAN	7025840093534

Classifications	
ETIM 4	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 6	EC000216 - Switch disconnector
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnector
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Защита на предохранителях ightarrow Разъединители с предохранителями XLP и XLBM ightarrow Inline II

