

Trennverstärker - MINI MCR-SL-U-I-0 - 2813512

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



MCR-3-Wege-Trennverstärker, zur galvanischen Trennung von Analogsignalen, mit Schraubanschluss,
Eingangssignal: 0 V ... 10 V, Ausgangssignal: 0 mA ... 20 mA

Artikelbeschreibung

Der 6,2 mm schmale Normsignal-3-Wege-Trennverstärker MINI MCR-SL-U-I-... wird zur galvanischen Trennung, Umsetzung, Verstärkung und Filterung von Standard-Normsignalen eingesetzt.

Eingangsseitig werden 0 ... 10 V erfasst und am Modulausgang als galvanisch getrenntes 0 ... 20-mA- bzw. 4 ... 20-mA-Signal zur Verfügung gestellt.

Die Spannungsversorgung (19,2 V DC bis 30 V DC) kann wahlweise über die Anschlussklemmen der Module oder im Verbund über den Tragschienen-Busverbinder erfolgen.

Ihre Vorteile

- ✓ Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
- ✓ Geringe Leistungsaufnahme
- ✓ Preisgünstige Alternative zu konfigurierbaren Trennverstärkern
- ✓ Hochkompakter Trennverstärker zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von analogen Normsignalen
- ✓ 3-Wege-Trennung
- ✓ Feste Signalkombinationen



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 100656
GTIN	4046356100656
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	64,600 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	87,200 g
Zolltarifnummer	85437090
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik