

Złącze Inline - IB IL AI 8/SF-PAC - 2861412

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Inline, Złączka wejść analogowych, Wejścia analogowe: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Służy jako wejście analogowych sygnałów napięciowych i prądowych.

Zalety

- ✓ Wysoka dokładność pomiarów
- ✓ 8 analogowych wejść sygnału single-ended do połączenia do wyboru sygnałów napięciowych lub prądowych
- ✓ Przyłączenie czujników w technice 2-przewodowej
- ✓ Zakresy prądu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA, 0 mA ... 40 mA, ±40 mA
- ✓ Zakresy napięcia: 0 V ... 5 V, ±5 V, 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 25 V, ±25 V, 0 V ... 50 V
- ✓ Niezależna konfiguracja parametrów kanałów poprzez magistralę
- ✓ Możliwość prezentacji wartości pomiarowych w pięciu różnych formatach
- ✓ 16-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy
- ✓ Tryb multipleksowy danych procesowych



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 894351
GTIN	4017918894351
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	213,000 GRM
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DRI141