

Wzmacniacz separacyjny zasilania i wejść - MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP - 2865793

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Separator zasilania i kondycjoner sygnałów wejściowych w wykonaniu iskrobezpiecznym, kompatybilny z HART. Przesyła sygnały zasilane lub aktywne 0/4 ... 20 mA z obszaru Ex do obciążenia (aktywnie lub pasywnie) do obszaru bezpiecznego. SIL 2 (1oo1) / SIL 3 (1oo2), zasilanie szerokozakresowe.

Zalety

- ✓ Przyłączany poprzez łącznik DIP 250 Ω -opornik do zwiększenia impedancji HART w systemach niskoomowych
- ✓ Instalacja w strefie 2, dopuszczalne zabezpieczenia przed zapłonem "n" (EN 60079-15)
- ✓ Do SIL 2 wg EN 61508
- ✓ Szerokozakresowe zasilanie 19,2 ... 253 V AC/DC
- ✓ 3-drożna separacja galwaniczna
- ✓ Wtykowe zaciski śrubowe i sprężynowe (technologia Push-in), ze zintegrowanymi gniazdami do komunikatorów HART
- ✓ Wejście 0/4 ... 20 mA, [Ex ia] IIC (zasilające lub niezasilające)
- ✓ Dwukierunkowa transmisja cyfrowych sygnałów komunikacyjnych HART
- ✓ Wyjście 0/4 ... 20 mA (aktywne lub bierne), 0/1...5 V, przełączane łącznikiem DIP



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 324694
GTIN	4046356324694
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	194,200 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK3111