

Przełącznik wartości granicznych - MINI MCR-2-UI-REL-PT - 2902035

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Przełącznik wartości granicznych, konfiguracja uniwersalna, z wyjściem przekaźnikowym przełącznym i połączeniem wtykowym, do przełączania analogowych wartości granicznych. Konfiguracja za pomocą przełącznika DIP lub oprogramowania. Zaciski Push-in, konfiguracja standardowa.

Opis produktu

Przełącznik wartości granicznych, konfiguracja uniwersalna, z wyjściem przekaźnikowym przełącznym i wtykową techniką przyłączeniową, do przełączania analogowych wartości granicznych. Na wejściu można przetwarzać sygnały prądowe w zakresie 0 mA ... 24 mA i sygnały napięciowe w zakresie 0 V ... 12 V. Na wyjściu jest dostępny przekaźnik z zestykiem przełącznym. Umożliwia to przełączanie obciążeń do 250 V / 6 A AC i 30 V / 4 A DC. Urządzenie można skonfigurować za pomocą darmowego oprogramowania. Ustawień standardowych można dokonywać w prosty sposób za pomocą przełącznika DIP bezpośrednio na urządzeniu (patrz tabela konfiguracji). Przetwornik pomiarowy obsługuje funkcję monitorowania błędów i komunikację NFC.



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 649711
GTIN	4046356649711
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	68,700 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1443