

## Wzmacniacz przekaźnikowy - MACX MCR-EX-SL-NAM-2T-SP - 2924074


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Wzmacniacz separacyjny przekaźnikowy NAMUR, Ex i. Do pracy z czujnikami zbliżeniowymi i łącznikami w obszarze Ex. Sygnały są przenoszone przez 2 (bierne) wyjścia tranzystorowe do obszaru bezpiecznego. Rozpoznawanie błędów (LFD) separacja 3-drożna, SIL 2.

### Zalety

- ✓ Zasilanie i komunikaty o błędach możliwe za pośrednictwem złącza szyny nośnej
- ✓ Do SIL 2 wg EN 61508
- ✓ Instalacja w strefie 2, dopuszczalne zabezpieczenia przed zapłonem "n" (EN 60079-15)
- ✓ Wyjście 2 wykorzystywane jako wyjście komunikatu o błędach
- ✓ Rozpoznawanie błędów przewodów (LFD), możliwość włączenia / wyłączenia, sygnalizacja błędu za pomocą migającej czerwonej diody i zablokowanie wyjścia tranzystorowego
- ✓ Przełączanie kierunku działania (charakterystyka robocza i prądu spoczynkowego).
- ✓ 2 wyjścia sygnałowe tranzystorowe (bierne); do 5 kHz
- ✓ 4-drożna separacja galwaniczna
- ✓ Wejście dla czujników zbliżeniowych NAMUR (EN 60947-5-6), styki bezpotencjałowe lub mechaniczne łączące rezystory, [Ex ia]
- ✓ Diodowa sygnalizacja napięcia zasilania, stan połączeń i zakłóceń zgodnie z NAMUR NE 44



### Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania                | 1 pcs         |
| GTIN                                |               |
| GTIN                                | 4046356337366 |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 126,000 GRM   |
| Numer taryfy celnej                 | 85365019      |
| Kraj pochodzenia                    | Niemcy        |
| Sales Key                           | CK3141        |