

Wzmacniacz separacyjny zasilania i wejść - MACX MCR-SL-RPSSI-I-SP - 2924207


Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Separator zasilania i kondycjoner sygnałów wejściowych, kompatybilny z HART. Przesyła sygnały zasilane lub aktywne 0/4-20 mA do obciążenia (aktywnie lub pasywnie). 3-drożna separacja galwaniczna, SIL 2 wg IEC 61508.

Zalety

- ✓ Możliwość zasilania energią za pośrednictwem łączników T do szyny nośnej
- ✓ Do SIL 2 wg EN 61508
- ✓ Instalacja w strefie 2, dopuszczalne zabezpieczenia przed zapłonem "n" (EN 60079-15)
- ✓ Wejście 0/4 ... 20 mA (zasilające lub niezasilające)
- ✓ Wyjście 0/4 ... 20 mA (czynne lub bierne)
- ✓ Zacisk przyłączany za pomocą opornika 250 Ω do zwiększenia impedancji HART w systemach niskoomowych
- ✓ 3-drożna separacja galwaniczna
- ✓ Wtykowe zaciski śrubowe i sprężynowe (technologia Push-in), ze zintegrowanymi gniazdami do komunikatorów HART
- ✓ Dwukierunkowa transmisja cyfrowych sygnałów komunikacyjnych HART



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 448338
GTIN	4046356448338
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	132,206 GRM
Numer taryfy celnej	85437090
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	CK1111