

Trennschaltverstärker - MACX MCR-SL-NAM-2T-SP - 2924278

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



NAMUR-Trennschaltverstärker zum Betrieb von Näherungsinitiatoren und Schaltern. Die Signale werden über 2 Transistorausgänge (passiv) zur Steuerungsebene übertragen. Leitungsfehlererkennung, galvanische 3-Wege Trennung, SIL 2, Push-in-Anschluss.

Ihre Vorteile

- ✓ Energieversorgung und Fehlermeldung über Tragschienen-Busverbinder möglich
- ✓ Installation in Zone 2, Zündschutzart "n" (EN 60079-15) zulässig
- ✓ Bis SIL 2 nach EN 61508
- ✓ Leitungsfehlererkennung (LFD), ein-/ausschaltbar, Fehlermeldung durch rot blinkende LED und Sperrung des Transistorausganges
- ✓ Signalausgang 2 auch als Fehlermeldeausgang nutzbar
- ✓ LED-Anzeigen für Versorgungsspannung, Schaltzustand und Störung gemäß NAMUR NE 44
- ✓ 2 Signalausgänge Transistor (passiv); bis 5 kHz
- ✓ Galvanische 4-Wege-Trennung
- ✓ Eingang für NAMUR-Näherungsinitiatoren (EN 60947-5-6), potenzialfreie oder widerstandsbeschaltete Kontakte
- ✓ Umschaltbare Wirkungsrichtung (Arbeits- oder Ruhestromverhalten)



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 492089
GTIN	4046356492089
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	140,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	163,500 g
Zolltarifnummer	85365019
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	J1 - MSR-Technik
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)