

PRODUCT-DETAILS

ILTS-E2D0

D0-fuse disconnecter ILTS-E2



Общая информация

Тип расширенного изделия	ILTS-E2D0
Идентификационный номер изделия	2CDE102001R1901
Европейский товарный код (EAN)	4016779653480
Описание в каталоге	D0-fuse disconnecter ILTS-E2
Длинное описание	D0-fuse disconnecter ILTS-E2

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4016779653480
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85361050

Dimensions

Чистая ширина изделия	54 mm
Чистая высота изделия	90 mm
Чистая толщина изделия	70 mm
Чистый вес изделия	0.278 kg

Container Information

Package Level 1 Units	box 2 штука
Package Level 1 Width	95 mm
Package Level 1 Height	85 mm
Package Level 1 Depth / Length	85 mm
Package Level 1 Gross Weight	0.435 kg

Environmental

Температура окружающей среды	Работа с компенсацией -5 ... +40 °C
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU

Additional Information

Сечение подключаемого кабеля	Многожильный 1.5 ... 35 mm²
Количество полюсов	2
Количество защищенных полюсов	2
Потери мощности	11 W
Основной тип изделия	D0 Fuse Switch Disconnectors ILTS-E
Название изделия	Fuse Switch Disconnecter
Номинальная частота (f)	50 Hz 60 Hz
Номинальное рабочее напряжение	400 V AC 130 V DC
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	0276

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	9AKK106930A8017
Декларация о соответствии - CE	9AKK106930A3486
Экологическая информация	2CDU400027D0201
Инструкции и руководства	9AKK107045A3125
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	2CDK440011K0201

Classifications

ETIM 4	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 5	EC001545 - Main switch for distribution board
ETIM 6	EC000277 - D0-system switch disconnecter
ETIM 7	EC000277 - D0-system switch disconnecter
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
е-класс	V11.0 : 27142301

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Protection and Safety devices → D0 Fuse Sockets and Fuse Switch Disconnectors

