

PRODUCT-DETAILS

6179/01-208-500

6179/01-208-500 Busch-Watchdog 220

MasterLINE KNX



Общая информация

Тип расширенного изделия	6179/01-208-500
Идентификационный номер изделия	2CKA006132A0314
Европейский товарный код (EAN)	4011395168561
Описание в каталоге	6179/01-208-500 Busch-Watchdog 220 MasterLINE KNX
Длинное описание	With 2 movement channels. With 1 twilight channel with 3 switching thresholds. No remote control possible via IR remote control KNX. With integrated KNX bus coupler. No additional power supply necessary. Surveillance density: 92 sectors with 368 switching segments. Twilight sensor: approx. 1 - 1000 lux Switch-off delay: approx. 10 sec to 1092 min Sensor angle: 220° Range: approx. 16 m

Ordering

Европейский товарный код (EAN)	4011395168561
Номер таможенного тарифа	85365080
Минимальный объем заказа	1 штука
E-Number (Finland)	2815241
E-Number (Sweden)	1738013

Dimensions

Чистая толщина изделия	0.141 m
Чистая высота изделия	0.115 m
Чистая ширина изделия	0.125 m
Чистый вес изделия	0.5 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 EAN	4011395168561
Package Level 1 Depth / Length	0.175 m
Package Level 1 Height	0.145 m
Package Level 1 Width	0.137 m
Package Level 1 Gross Weight	500 g

Technical

Compatible Bus Systems	KNX
Степень защиты	IP55
Тип монтажа	Surface Mounted

Certificates and Declarations (Document Number)

Технические данные	2СКА001373В8035
Инструкции и руководства	DEBJE-0073-1-7898
Декларация о соответствии - CE	2СКА100000Е1025
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	9АКК104295D8727

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве ЕС 2002/95/ЕС от 18 августа 2005 г. и поправкам
---	--

Classifications

ETIM 5	EC001582 - Movement sensor for bus system
ETIM 6	EC001582 - Movement sensor for bus system
ETIM 7	EC001582 - Movement sensor for bus system
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Home and Building Automation → KNX → Presence Detection → Motion Detectors

