

PRODUCT-DETAILS

CT80/250

CT80/250 Split core current transformer



Ogólne informacje

Extended Product Type	CT80/250
ID Produktu	2CSG201130R1101
Numer EAN	8012542888208
Opis katalogowy	CT80/250 Split core current transformer
Opis	CT80/250 is a split core current transformer used to transform primary currents to.../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8012542888208
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85043121

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.125 m
Wysokość produktu netto	0.152 m
Głębokość produktu netto	0.034 m
Waga produktu netto	1.100 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.23 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.12 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.3 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8012542888208

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -25 ... +50 °C
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami

Dodatkowe informacje

Dokładność	±0,5%
Funkcja ograniczenia prądu	FS 5
Stopień ochrony obudowy	IP20
Częstotliwość (f)	50 ... 60 Hz
Rodzaj montażu	Split core through primary
Straty mocy	2 V·A
Typ produktu	CTO
Nazwa produktu	Split core current transformer
Rated Cross-Section	3 x 80 x 10 mm
Data RoHS	03/04/2006 0.00.00
Secondary Output Connection	Screw connection

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusze danych, informacja techniczna	9AKK107046A0430
Deklaracja zgodności - CE	9AKK106713A5700
Informacje środowiskowe	See RoHS Information
Instrukcje i podręczniki	2CSC446012B0201
Dane RoHS	2CSC445004K0901

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002048 - Current transformer
ETIM 5	EC002048 - Current transformer

ETIM 6	EC002048 - Current transformer
ETIM 7	EC002048 - Current transformer
Kod klasyfikacji	T
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Liczniki energii elektrycznej na szynę DIN → Current Transformers

