


PRODUCT-DETAILS

CT6/1000

CT6/1000 Current transformer



Ogólne informacje

Extended Product Type	CT6/1000
ID Produktu	2CSG421190R1101
Numer EAN	8012542606109
Opis katalogowy	CT6/1000 Current transformer
Opis	CT6/1000 is used to transform primary currents to.../5A secondary currents for c.a. measurement instruments

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8012542606109
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85043121

Wymiary

Szerokość produktu netto	105 mm
Wysokość produktu netto	26.5 mm
Głębokość produktu netto	61 mm
Waga produktu netto	0.480 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.121 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.061 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.105 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8012542606109

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksploatacja -5 ... +50 °C
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami

Dodatkowe informacje

Dokładność	±0,5%
Cable Cross-Section	50 mm
Cable Use	Cable and Horizontal bar
Funkcja ograniczenia prądu	FS 5
Stopień ochrony obudowy	IP30
Częstotliwość (f)	50 ... 60 Hz
Rodzaj montażu	Through primary
Straty mocy	16 W
Typ produktu	CT
Nazwa produktu	Current transformer
Rated Cross-Section	60 x 20 mm
Data RoHS	31/03/2006 0.00.00
Secondary Output Connection	Screw connection

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107046A0430
Deklaracja zgodności - CE	9AKK106713A5700
Informacje środowiskowe	See RoHS Information
Instrukcje i podręczniki	on the product body
Dane RoHS	2CSC445004K0201

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002048 - Current transformer
ETIM 5	EC002048 - Current transformer
ETIM 6	EC002048 - Current transformer
ETIM 7	EC002048 - Current transformer
Kod klasyfikacji	T
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Liczniki energii elektrycznej na szynę DIN → Current Transformers

