

PNOZ X9 100-120VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so

774605



Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 7 N/O, 2 N/C, 2 semiconductor. Automatic/monitored start UB 100 - 120 V AC/ 24 V DC, width: 90 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates. Suitable to be driven via semiconductor outputs.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Opciones de aplicación:	Supervisión de parada de emergencia sin retardo;Sensor final de carrera;Superv. barrera fotoeléctrica de seguridad tipo 2;Superv. barrera fotoeléctrica de seguridad tipo 2;Supervisión barrera fotoeléctrica de seguridad tip;Supervisor de puertas protectoras
Modos de funcionamiento:	monocanal;Rearme automático;bicanal;Rearme manual;Detección de derivación;Rearme manual con superv.;sin detección de derivación
Estándar de producto:	EN 60947-5-1
Estándares:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Tensión alimentación (V):	100,0 - 120,0
Tipo de tensión de alimentación:	AC
Tensión de alimentación tipo 2:	DC
Peso bruto (V):	24
Tipo de terminal:	fijo
Tipo de terminal:	Borne de tornillo
Contactos de seguridad inst.:	7
Contactos de seguridad con ret.:	0
Número de contactos auxiliares:	2
Número de salidas por semiconductor:	2
Categoría de parada:	0
Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.):	7.0 A
Corriente máx. con AC15:	5.0 A

Dimensión Ancho:	90.0 mm
Dimensión de altura:	87.0 mm
Dimensión Profundidad:	121.0 mm
Peso bruto:	760 g
Peso neto:	750 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C