

PNOZ XV1P 30/24VDC 2n/o 1n/o t

777602



Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conexasiónado monocal obical con o sin detección de derivación, salidas: 2 NA, 1 Sz, rearme automático/supervisado, UB = 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes de tornillo enchufables, supervisión de parada de emergencia,puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad, tiempo de desconexión 1 a 30 s.

Datos técnicos

Certificaciones:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);TÜV;CCC
Opciones de aplicación:	Supervisión de parada de emergencia sin retardo;Sensor final de carrera;Superv. barrera fotoeléctrica de seguridad tipo 2;Superv. barrera fotoeléctrica de seguridad tipo 2;Supervisión barrera fotoeléctrica de seguridad tip;Supervisor de puertas protectoras;Supervisión de parada de emergencia con retardo
Modos de funcionamiento:	monocal;Rearme automático;bical;Detección de derivación;Rearme manual con superv.;sin detección de derivación
Estándar de producto:	EN 60947-5-1
Estándares:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Tensión alimentación (V):	24,0
Tipo de tensión de alimentación:	DC
Tipo de terminal:	enchufable
Tipo de terminal:	Borne de tornillo
Contactos de seguridad inst.:	2
Contactos de seguridad con ret.:	1
Contacto de seguridad tipo de retardo:	retardo a la desconexión
Número de salidas por semiconductor:	0
Categoría de parada:	0/1
Corriente máx.con DC13 I (6 ciclos/min.):	2.0 A
Corriente máx. con AC15:	1.5 A
Dimensión Ancho:	22.5 mm
Dimensión de altura:	94.0 mm

Dimensión Profundidad:	121.0 mm
Peso bruto:	235 g
Peso neto:	230 g
Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C

Accesorios opcionales



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2