



### Parametry podstawowe

|                                |                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Skrócona nazwa urządzenia      | MX                                                                         |
| Typ produktu lub komponentu    | Wyzwalacz napięciowy                                                       |
| Zastosowanie urządzenia        | Sterowanie                                                                 |
| Zgodność gamy                  | PowerPact Multi 9 N40<br>Compact Compact NSXm                              |
| Rodzaj wyzwalacza napięciowego | Cewka wybijakowa                                                           |
| Napięcie sterujące [Uc]        | 277 V AC 60 Hz<br>250 V DC<br>220...240 V AC 50 Hz<br>208...240 V AC 60 Hz |

### Parametry uzupełniające

|                                |                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Typ sygnału sterującego        | Impuls<br>Bistabilny                                                 |
| Czas trwania impulsu           | $\geq 20$ ms                                                         |
| Próg napięcia wyzwalającego    | 0,7 Un otwieranie                                                    |
| Sposób montażu                 | Zatraskowy                                                           |
| Czas odpowiedzi                | $< 50$ ms                                                            |
| Zacisk dodatkowego podłączenia | Fabrycznie oprzewodowany 0...0,8 mm <sup>2</sup> (AWG 18)linka miedź |
| Gługość odizolowanego odcinka  | 8 mm                                                                 |
| Cable length                   | 1 m                                                                  |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

|                                       |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europejska dyrektywa RoHS             | Zgodny<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>                                                                                                                      |
| Bez rtęci                             | Tak                                                                                                                                                                       |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | <a href="#">Tak</a>                                                                                                                                                       |
| Norma RoHS Chiny                      | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| WEEE                                  | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |

Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|