Produktdatenblatt Technische Daten

LXM32IECT

Antriebssteuerungseinheit LXM32i - EtherCAT für Lexium 32i

EAN Code: 3606480620164



Hauptmerkmale

| Produktserie | Lexium 32i | |
|-----------------------------|--|---|
| Produkt oder Komponententyp | Steuereinheit | |
| Kurzbezeichnung des Geräts | LXM32i | |
| Gehäusetyp | Schalttafel | |
| Anzahl digitale Eingänge | 2 Sicherheit diskrete Eingänge 4 Logik diskrete Eingänge | |
| Digitaler Eingang | Sicherheit (Komplement von STO_A, Komplement von STO_B Klemmen) Logik (DI Klemmen) | : |

Zusatzmerkmale

| Zabatzmontmalo | |
|---|--|
| Abtastdauer | DI: 0,25 ms Digitaleingänge |
| Eingangsspannung der Digitaleingänge | 24 V DC für Erfassen 24 V DC für Logik 24 V DC für Sicherheit |
| Digitaler Logikeingang | Positiv (Komplement von STO_A, Komplement von STO_B) bei Status 0: < 5 V bei Status 1: > 15 V entspricht EN/IEC 61131-2 Typ 1 Positiv (DI) bei Status 0: > 19 V bei Status 1: < 9 V entspricht EN/IEC 61131-2 Typ 1 Positiv oder negativ (DI) bei Status 0: < 5 V bei Status 1: > 15 V entspricht EN/IEC 61131-2 Typ 1 |
| Reaktionszeit | <= 5 ms Komplement von STO_A, Komplement von STO_B |
| Anzahl der Logikausgänge | 2 |
| Digitaler Ausgang | Logik Ausgänge (DO)24 V DC |
| Diskrete Ausgangsspannung | <= 30 V DC |
| Digitaler Logikausgang | Positiv oder negativ (DO) entspricht EN/IEC 61131-2 |
| Prelldauer | <= 1 ms für Komplement von STO_A, Komplement von STO_B 0.25 μs1.5 ms für DI |
| Bremsstrom | 50 mA |
| Reaktionszeit am Ausgang | 250 μs (DO) für Digitalausgänge Ausgänge |
| Art des Steuersignals | Rückführsignal vom Servomotor-Encoder |
| Schutzfunktionen | Gegen Verpolung: Eingangssignal Gegen Kurzschlüsse: Ausgangssignale |
| Sicherheitsfunktion | Sicherheitsfunktion "Sicher abgeschaltetes Moment" (STO), integriert |
| Sicherheitslevel | SIL 3 entspricht EN/IEC 61508 PL = e entspricht ISO 13849-1 |
| Kommunikationsschnittstelle | EtherCAT, integriert |

| Steckertyp | RJ45 für Modbus M12 für EtherCAT |
|------------------------------------|---|
| Zugriffsmethode | Slave |
| Physikalische Schnittstelle | 2-Draht RS485 Multidrop für Modbus |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 9600, 19200, 38400 bps für eine Schienenlänge von 040 m für Modbus |
| Anzahl der Adressen | 1127 für CANopen, CANmotion 1247 für Modbus |
| Status-LED | 1 LED (rot)Spannungsversorgung des Servoverstärkers:1 LEDFehler:1 LEDRUN: |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Leitungsgebundene Störungen entspricht EN 55011 Klasse A Gruppe 1 Leitungsgebundene Störungen entspricht EN 55011 Klasse A Gruppe 2 Leitungsgebundene Störungen entspricht EN/IEC 61800-3 Umgebung 2 Kategorie C3 Leitungsgebundene Störungen entspricht IEC/EN 61800-3 Kategorie C2 EMC-Störfestigkeit entspricht IEC/EN 61800-3 Umgebungen 1 und 2 EMC-Störfestigkeit Ebene 3 entspricht EN/IEC 61000-4-2 EMC-Störfestigkeit Ebene 3 entspricht EN/IEC 61000-4-3 EMC-Störfestigkeit Ebene 3 entspricht EN/IEC 61000-4-5 EMC-Störfestigkeit Ebene 4 entspricht EN/IEC 61000-4-4 Abgestrahlte Störungen entspricht EN 55011 Klasse A Gruppe 2 Abgestrahlte Störungen entspricht IEC/EN 61800-3 Kategorie C3 |
| Kühlungstyp | Lüftelos mit Konvektion |
| Aufstellungshöhe | <= 1000 m ohne Lastminderung > 10003000 m mit Zuständen |
| Betriebsart | Senkrecht +/- 10 Grad |
| Produktgewicht | 0,637 kg |

Montage

| Normen | EN/IEC 61800-3 EN/IEC 61800-5-1 |
|----------------------------------|---|
| Produktzertifizierungen | TÜV RoHS CSA UL |
| Beschriftung | CE |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Vibrationsfestigkeit | 1 gn (f= 13150 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6 1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 313 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6 |
| Stoßfestigkeit | 15 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60028-2-27 |
| Verschmutzungsgrad | 2 entspricht EN/IEC 61800-5-1 |
| Umgebungsbedingungen | Klasse 3C1 entspricht IEC 60721-3-3 |
| Relative Feuchte | Klasse 3K3 (5 bis 85 %) ohne Kondensation entspricht IEC 60721-3-3 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 050 °C entspricht UL |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -2570 °C |

Vertragliche Gewährleistung

| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|
| | |