



Hauptmerkmale

Zubehör-/Teilekategorie	Zubehör Kommunikation
Zubehör-/Teiletyp	Wireless-Zugangspunkt
Nebenziel	Smartphone Phablet Frequenzumrichter PC Tablet PLC

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Modicon M251 Altivar Process ATV600 Modicon M580 Altivar Process ATV900
Packungsinhalt	Batterie USB Kabel Steckernetzteil Ethernetkabel Kurzanleitung
Funktion verfügbar	Automatische Erkennung von Produkten von Schneider u anderen Geräten am Ethernet
Steckertyp	Buchsen-RJ45 automatische Übertragung von 10/100 Mbit/s Mikro-USB Typ A Buchse
Kommunikationsprotokoll	DHCP PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) Ethernet TCP/IP ICMP
Zugriffsmethode	CSMA/CA CSMA/CD
Betriebssystem	Windows 7 Mac iOS Android Windows XP Windows 8 Windows Vista
Systemanforderungen	Google Chrome Microsoft Internet Explorer Apple Safari

Firefox

Versorgung	Wiederaufladbare interne Batterie
Lokale Signalisierung	1 LED (grün, orange und rot) Batteriestatus: 1 LED Ethernet Port aktiv: 1 LED Status drahtlose Funktionen: 1 LED Scan-Status:
Produktgewicht	0,35 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Relative Feuchtigkeit	10...90 % für Betrieb, ohne Kondensation entspricht IEC 60068-2-3 5...90 % für Speicher, ohne Kondensation entspricht IEC 60068-2-3
Normen	IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.1x IEEE 802.3 IEEE 802.3x IEEE 802.3u IEEE 802.11b
Produktzertifizierungen	FCC CE


Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Beschreibung



Element	Beschreibung
(1)	Ein-/Aus-Schalter
(2)	Micro-USB-Anschluss
(3)	Reset-Taste
(4)	Ethernet-Port