



Parametry podstawowe

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do systemów komunikacji
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Punkt dostępu do sieci bezprzewodowej
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Smartfon Fablet Przeмиennik częstotliwości Komputer PC Tablet PLC

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Modicon M251 Altivar Process ATV600 Modicon M580 Altivar Process ATV900
Skład zestawu	Akumulator Kabel USB Adapter zasilania Kabel Ethernet Instrukcja szybkiego uruchomienia
Dostępna funkcja	Automat. wykrywanie produktów Schneider Electric i innych urządzeń w Ethernetie
Typ podłączenia	Żeńskie RJ45 automatyczne wykrywanie urządzeń 10/100 Mbit/s Gniazdo żeńskie USB typu A
Protokół portu komunikacyjnego	DHCP Protokół PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet) Ethernet TCP/IP ICMP
Sposób dostępu	CSMA/CA CSMA/CD
System operacyjny	Windows 7 Mac iOS Android Windows XP Windows 8 Windows Vista
Wymagania systemu	Google Chrome Microsoft internet explorer Apple Safari Firefox

Zasilanie	Wewnętrzny akumulator
Sygnalizacja lokalna	Stan naładowania akumulatora: 1 LED (zielony, pomarańczowy i czerwony) Aktywność portu sieci Ethernet: 1 LED Status funkcji komunikacji przez sieć bezprzewodową: 1 LED Status skanowania: 1 LED
Masa produktu	0,35 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Wilgotność względna	10...90 % dla pracy, bez kondensacji zgodnie z IEC 60068-2-3 5...90 % dla przechowywania, bez kondensacji zgodnie z IEC 60068-2-3
Normy	IEEE 802.11g IEEE 802.11n IEEE 802.1x IEEE 802.3 IEEE 802.3x IEEE 802.3u IEEE 802.11b
Certyfikaty produktu	FCC CE

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------