



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
-----------------------------	-------------------

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340 Altivar Machine ATV320 Easy Altivar 310 Easy Altivar 310L
Zgodność produktu	Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 0,75 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 1,5 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 2,2 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 3 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 4 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 0,75 kW 200...240 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 0,75 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 1,5 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 2,2 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 3 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 4 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 0,75 kW 380...480 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 1,5 kW 380...480 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 0,75 kW 200...240 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 0,75 kW 380...480 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 1,5 kW 380...480 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV340 0,75 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV340 1,5 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV340 2,2 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV340 3 kW 380...480 V cykl lekki Przemiennik częstotliwości ATV340 0,75 kW 380...480 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV320 0,18 kW 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV320 0,37 kW 200...240 V Przemiennik częstotliwości ATV320 0,37 kW 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV320 0,55 kW 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV320 0,75 kW 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV320 1,1 kW 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV320 1,5 kW 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV320 2,2 kW 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV320 3 kW 380...480 V Przemiennik częstotliwości ATV310 1,5 kW Przemiennik częstotliwości ATV310 2,2 kW Przemiennik częstotliwości ATV310 3 kW Przemiennik częstotliwości ATV310 4 kW Przemiennik częstotliwości ATV930 2,2 kW 500...690 V cykl lekki

Przebiegiennik częstotliwosci ATV930 3 kW 500...690 V cykl lekki
 Przebiegiennik częstotliwosci ATV930 4 kW 500...690 V cykl lekki
 Przebiegiennik częstotliwosci ATV930 5,5 kW 500...690 V cykl lekki
 Przebiegiennik częstotliwosci ATV930 3 HP 600 V cykl lekki
 Przebiegiennik częstotliwosci ATV930 5 HP 600 V cykl lekki
 Przebiegiennik częstotliwosci ATV930 7,5 HP 600 V cykl lekki
 Przebiegiennik częstotliwosci ATV930 2,2 kW 500...690 V cykl średni
 Przebiegiennik częstotliwosci ATV930 3 kW 500...690 V cykl średni
 Przebiegiennik częstotliwosci ATV930 3 HP 600 V cykl średni
 Przebiegiennik częstotliwosci ATV320 0,75 kW 525...600 V
 Przebiegiennik częstotliwosci ATV320 1,5 kW 525...600 V
 Przebiegiennik częstotliwosci ATV320 2,2 kW 525...600 V
 Przebiegiennik częstotliwosci ATV320 4 kW 525...600 V
 Przebiegiennik częstotliwosci ATV310L 0,75 kW
 Przebiegiennik częstotliwosci ATV310L 1,5 kW
 Przebiegiennik częstotliwosci ATV310L 2,2 kW
 Przebiegiennik częstotliwosci ATV310L 3,0 kW
 Przebiegiennik częstotliwosci ATV310L 4,0 kW
 Przebiegiennik częstotliwosci ATV310L 5,5 kW

Braking cycle	Cykl lekki (przeciążenie ciężkie) <0,8 s hamowanie z 150 % moment hamujący dla 40 s cykl Cykl lekki (przeciążenie lekkie) <0,8 s hamowanie z 120 % moment hamujący dla 40 s cykl Cykl średni (przeciążenie lekkie) <4 s hamowanie z 135 % moment hamujący dla 40 s cykl Cykl średni (przeciążenie ciężkie) <4 s hamowanie z 165 % moment hamujący dla 40 s cykl
Przeciętna moc dostępna	0,1 kW w 50 °C
Rezystancja	100 om
Przylacza elektryczne	zacisk, zdolność łączeniowa: <= 10 mm ² / AWG 8 dla przebiegiennik częstotliwosci
Rodzaj zabezpieczenia	Ochrona przed przeciążeniem cieplnym poprzez przebiegiennik częstotliwosci
Szerokość	105 mm
Wysokość	295 mm
Głębokość	100 mm
Masa produktu	1,5 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------