



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
-----------------------------	-------------------

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340 Altivar Machine ATV320
Zgodność produktu	Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 55 kW 380...480 V cykl lekki Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 15 kW 200...240 V cykl lekki Przebiegnik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 55 kW 380...480 V cykl lekki Przebiegnik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 15 kW 200...240 V cykl średni Przebiegnik częstotliwości ATV340 45 kW 380...480 V cykl lekki Przebiegnik częstotliwości ATV320 11 kW 200...240 V
Braking cycle	Cykl lekki (przebiegnienie ciężkie) <0,8 s hamowanie z 150 % moment hamujący dla 40 s cykl Cykl lekki (przebiegnienie lekkie) <0,8 s hamowanie z 120 % moment hamujący dla 40 s cykl Cykl średni (przebiegnienie lekkie) <4 s hamowanie z 135 % moment hamujący dla 40 s cykl Cykl średni (przebiegnienie ciężkie) <4 s hamowanie z 165 % moment hamujący dla 40 s cykl
Przeciętna moc dostępna	1,1 kW w 50 °C
Rezystancja	8 om
Przylączya elektryczne	zacisk, zdolność łączeniowa: <= 35 mm² / AWG 3 dla przebiegnik częstotliwości zacisk, zdolność łączeniowa: <= 4 mm² / AWG 10 dla łącznik sterujący temperaturą
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24 V prąd stały (DC) 250 V prąd przebiegnienny (AC)
Szerokość	190 mm
Wysokość	640 mm
Głębokość	180 mm
Masa produktu	4,5 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Stopień ochrony IP	IP20

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------