



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAW
Typ produktu lub komponentu	Kompleta stacja sterująca
Skrócona nazwa urządzenia	XAWF
Zastosowanie kasety sterowniczej	Funkcja Start-Stop
Materiał	Metal
Kombinacje kasety sterowniczej	1 przełącznik z uchwytem standardowym, czarny, Stabilny - położenie zaryglowane 1 NO + 1 NC

Parametry uzupełniające

Kolor podstawy obudowy	Czarny
Kolor pokrywy	Czarny
Wejście kablowe	1 wejście dla dławnicy kablowej ISO M20
Szerokość	80 mm
Głębokość	77 mm
Wysokość	80 mm
Oznakowanie	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Trwałość mechaniczna	1000000 cykl
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	10 A kaseta bezpiecznika typ gG
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	3 A w 240 V, AC-15, A600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 6 A w 120 V, AC-15, A600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 0,1 A w 600 V, DC-13, Q600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 0,27 A w 250 V, DC-13, Q600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 0,55 A w 125 V, DC-13, Q600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 1,2 A w 600 V, AC-15, A600 zgodnie z EN/IEC 60947-5-1

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...60 °C
Kategoria przepięć	ZAŁ. zgodnie z IEC 60536
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529
Normy	EN 60079-0:2009 EN 60079-31:2009 EN 60947-5-4 EN 61000-6-2 EN/IEC 60947-1

EN/IEC 60947-5-1
IEC 60079-0:2007
IEC 60079-31:2008

Wytyczne	94/9/EC - dyrektywa ATEX
Strefa zabrudzenia kurzem	Strefa 21-22
Certyfikaty produktu	INERIS 04ATEX0023X

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------