



❗ Nicht mehr verfügbar

Hauptmerkmale

Produktserie	OsiSense XS
Name der Reihe	„General Purpose“
Sensortyp	Induktiver Näherungssensor
Produktspezifische Anwendung	-
Bezeichnung des Sensors	XSD
Sensorausführung	Bauform 80 x 80 x 40
Größe	40 mm
Gehäusotyp	Befestigt
Gehäusematerial	Kunststoff
Typ des Ausgangssignals	Digital
Verdrahtungstechnik	4-drahtig
Nennschaltabstand	60 mm
Funktion digitaler Ausgang	1S+1Ö
Digitaler Ausgang	NPN
Elektrische Verbindung	Schraubklemmenanschluss
Nennhilfsspannung [UH,nom]	12...48 V DC
Schutzart (IP)	IP67

Zusatzmerkmale

Erfassungsfrentseite	Vorne
Versenkt montierbar	Nicht bündig montierbar
Material	Kunststoff
Frontmaterial	Kunststoff
Art des Ausgangsstroms	DC
Kabeleinführung	1 Kabeleinführung für Pg 16 Kabelverschraubung
Schaltleistung in mA	<= 200 mA
Taktfrequenz	<= 50 Hz

Beschriftung	CE
Tiefe	40 mm
Höhe	100 mm
Breite	80 mm

Montage

Produktzertifizierungen	CCC
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C



Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich Entsorgungsanleitung

Vertragliche Gewährleistung


Garantie	18 months
----------	-----------

XSDJ607339 wird durch folgende Produktgruppe ersetzt:

	<p>Induktive Näherungsschalter XS XS8D1A1NAM12DIN XS8-Indu. Näher.sch. 80x80x26, PBT, Sn 60mm, 12-24 V DC, M12 Menge 1</p>
	<p>Allgemeine Anwendungen XZCC20FDM30B Buchse, 1/2" 20 UNF, 3-polig, gerade, Kabelverschraubung Pg 8 Menge 1</p>

Grund für den Ersatz: Abgekündigt | Datum des Ersatzes: 30 Dezember 2006 | -

Oder XSDJ607339 wird durch folgende Produktgruppe ersetzt:

	<p>Induktive Näherungsschalter XS XS8D1A1NAM12 XS8-Indu. Näher.sch. 80x80x26, PBT, Sn 60mm, 12-24 V DC, M12 Menge 1</p>
---	--



Zubehör XSZBD10

Zubehör für Sensor, Ersatz-Befestigungswinkel

Menge 1



Allgemeine Anwendungen XZCC20FDM30B

Buchse, 1/2" 20 UNF, 3-polig, gerade, Kabelverschraubung Pg 8

Menge 1

Grund für den Ersatz: Abgekündigt | Datum des Ersatzes: 30 Dezember 2006 | -

Oder XSDJ607339 wird durch folgende Produktgruppe ersetzt:



Induktive Näherungsschalter XS XS8D1A1NBM12

XS8-Indu. Näher.sch. 80x80x26, PBT, Sn 60mm, 12-24 V DC, M12

Menge 1



Zubehör XSZBD10

Zubehör für Sensor, Ersatz-Befestigungswinkel

Menge 1



Allgemeine Anwendungen XZCC20FDM30B

Buchse, 1/2" 20 UNF, 3-polig, gerade, Kabelverschraubung Pg 8

Menge 1

Grund für den Ersatz: Abgekündigt | Datum des Ersatzes: 30 Dezember 2006 | -

Oder XSDJ607339 wird ersetzt durch:



Allgemeine Anwendungen XZCC20FDM30B

Buchse, 1/2" 20 UNF, 3-polig, gerade, Kabelverschraubung Pg 8

Menge 1

Grund für den Ersatz: Abgekündigt | Datum des Ersatzes: 30 Dezember 2006 | -