

Multipleksery - MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16 - 2811815

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Multiplexer analogowy MINI, generuje jedno analogowe wyjście z 8 analogowych sygnałów wyjściowych, do modułów analogowych MINI ze złączem śrubowym.

Opis produktu

Multiplexer umożliwia wygenerowanie jednego wyjścia z 8 analogowych sygnałów wyjściowych. W trakcie przebiegu, o takcie 1 lub 2 sekundy, dzięki multiplexowi 8, 6, 4 lub 2 istnieje możliwość szeregowej transmisji równoległych sygnałów analogowych, a zatem jednych po drugich. Przystosowany do modułów analogowych MINI ze złączami śrubowymi.

Zalety

- ✓ Okablowanie systemowe po stronie wyjściowej za pomocą wstępnie konfekcjonowanego kabla FLK z wolnym końcem
- ✓ Solidna oszczędność wejść analogowych na sterownikach
- ✓ Łatwość wtykania do modułów MINI Analog z zaciskami śrubowymi
- ✓ Dla sygnałów prądowych 4 20 mA
- ✓ Z maksymalnie ośmiu analogowych sygnałów wejściowych generuje jedno wyjście analogowe - równoległe sygnały analogowe są przesyłane szeregowo za pomocą kabla.
- ✓ Przełączanie wymaganej liczby kanałów poprzez łącznik DIP (8, 6, 4 lub 2 kanały).
- ✓ Sygnalizacja aktualnie włączonego kanału odbywa się za pomocą wzorca bitowego lub trzech wyjść cyfrowych
- ✓ Dwa cykle taktowania do przebiegu, wybierane za pomocą łącznika DIP (takt jedno lub dwusekundowy)
- ✓ Zasilanie pętlami wyjściowymi



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 046356 554091
GTIN	4046356554091
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	50,000 GRM
Numer taryfy celnej	85389091
Sales Key	CK12ZZ