

PRODUCT-DETAILS

XRG400BS-185/10-4P

XRG400BS-185/10-4P Switch disconnecter fuse



Ogólne informacje

Extended Product Type	XRG400BS-185/10-4P
ID Produktu	1SEP204488R3700
Numer EAN	3800161652097
Opis katalogowy	XRG400BS-185/10-4P Switch disconnecter fuse
Opis	Four pole Switch Disconnecter Fuse for 185mm busbar distance and 10mm busbar thickness

Charakterystyka zamówienia

Kod taryfy celnej	85363000
Kraj pochodzenia	Bulgaria (BG)

Najczęściej Pobierane

Arkusze danych, informacja techniczna	1SEC313002D0201
Instrukcje i podręczniki	9AKK107492A8857
Rysunki mechaniczne	9AKK107680A0398

Wymiary

Szerokość produktu netto	600 mm
Wysokość produktu netto	250 mm
Głębokość produktu netto	335 mm
Waga produktu netto	17.47 kg

Dane techniczne

Znamionowy prąd pracy AC-22B (I_g)	(500 V) 400 A
Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (U_{imp})	8 kV
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	1 kV
Znamionowe napięcie pracy	500 V AC
Straty mocy	at Rated Load 100 W
Distance Between Phases	185 mm
Rozmiar bezpiecznika	B4
Rodzaj przyłącza	Standard brytyjski BS
Operating Mode	Manual
Standardy	IEC60947-3
Liczba biegunów	4
Stopień ochrony obudowy	acc. to IEC 60529 Front IP41
Typ terminala	Bolt
Typ bezpiecznika	BS
Electronic Fuse Monitoring	Nie
Utilization Category	Switching of mixed resistive and inductive loads, including moderate overloads - occasional actuation (AC-22B)

Normy środowiskowe

Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
-------------	-----------------------------------

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	1SCC311166D2701
Instrukcje i podręczniki	9AKK107492A8857
Dane RoHS	9AKK107991A2784

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	60 mm

Długość opakowania (poziom 1)	340 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	275 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	18.05 kg

Klasyfikacje

ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Produkty bezpiecznikowe → Listwowe rozłączniki z bezpiecznikami

