

PRODUCT-DETAILS

XLP2-2P XLP2-2P Fuse Switch Disconnector



Общая информация	
Тип расширенного изделия	XLP2-2P
Идентификационный номер изделия	1SEP600123R0001
Европейский товарный код (EAN)	7025840086680
Описание в каталоге	XLP2-2P Fuse Switch Disconnector
Длинное описание	XLP2,2-pole,400A, without clamps or bolts

Ordering	
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099
Страна происхождения	China (CN)

Popular Downloads	
Технические данные	1SEC312012D0201

Dimensions

Чистая ширина изделия	160 mm
Чистая высота изделия	129 mm
Чистая толщина изделия	289 mm
Чистый вес изделия	2.32 kg

Technical	
Номинальный рабочий ток, AC-21B ($I_{\rm e}$)	(690B) 315 A
Номинальный рабочий ток, AC-22B (I _e)	(500B) 400 A
Rated Operational Current DC-22B	(440 V) 400 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	Главная цепь 8 kV
Номинальное рабочее напряжение	440 V DC 500 V AC 690 V AC
Номинальная частота (f)	Главная цепь 50/60 Hz
Rated Conditional Short- Circuit Current (I _{nc})	(690 В) 50 килоампер, среднеквадратичное значение
Тип рукоятки	Front cover 2P
Типоразмер предохранителя:	NH2
Fuse System	DIN
Стандарты	IEC60947-3
Специальные функции	Not Included
Тип монтажа	Baseplate
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP30
Тип клемм	Лепестковые выводы
Администратор типа устройств (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Тип предохранителя	NH
Electronic Fuse Monitoring	Нет

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о 1SEP500050P0001 соответствии - CE

Container Information

Package Level 1 Units	shrink-wrap 1 штука
Package Level 1 Width	160 mm
Package Level 1 Depth / Length	289 mm
Package Level 1 Height	129 mm

3

Package Level 1 Gross Weight	2.32 kg
Package Level 1 EAN	7025840086680
Package Level 2 EAN	7025840086680

Classifications	
Код классификации объекта	s
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnector
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Защита на предохранителях ightarrow Разъединители с предохранителями XLP и XLBM ightarrow EasyLine

