

PRODUCT-DETAILS

XLP3-4P

XLP3-4P Fuse Switch Disconnecter



Общая информация

Тип расширенного изделия	XLP3-4P
Идентификационный номер изделия	1SEP600128R0001
Европейский товарный код (EAN)	7025840086765
Описание в каталоге	XLP3-4P Fuse Switch Disconnecter
Длинное описание	XLP3,4-pole,630A, without clamps or bolts

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099
Страна происхождения	China (CN)

Popular Downloads

Технические данные	1SEC312012D0201
--------------------	-----------------

Dimensions

Чистая ширина изделия	339 mm
Чистая высота изделия	142 mm

Чистая толщина изделия	330 mm
Чистый вес изделия	6.74 kg

Technical	
Номинальный рабочий ток, AC-22B (I _e)	(500B) 630 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	Главная цепь 8 kV
Номинальное рабочее напряжение	500 V AC
Номинальная частота (f)	Главная цепь 50/60 Hz
Rated Conditional Short-Circuit Current (I _{nc})	(690 V) 50 килоампер, среднеквадратичное значение
Тип рукоятки	Front cover 4P
Типоразмер предохранителя:	NH3
Fuse System	DIN
Стандарты	IEC60947-3
Специальные функции	Not Included
Тип монтажа	Baseplate
Количество полюсов	4
Степень защиты	IP30
Тип клемм	Лепестковые выводы
Администратор типа устройств (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Тип предохранителя	NH
Electronic Fuse Monitoring	Нет

Certificates and Declarations (Document Number)	
Декларация о соответствии - CE	1SEP500050P0001

Container Information	
Package Level 1 Units	shrink-wrap 1 штука
Package Level 1 Width	339 mm
Package Level 1 Depth / Length	330 mm
Package Level 1 Height	142 mm
Package Level 1 Gross Weight	6.74 kg
Package Level 1 EAN	7025840086765
Package Level 2 EAN	7025840086765

Classifications	
Код классификации объекта	S
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnector

ETIM 7

EC001040 - Fuse switch disconnecter

WEEE Category

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Защита на предохранителях → Разъединители с предохранителями XLP и XLBM → EasyLine

