

99 mm

PRODUCT-DETAILS

Чистая ширина изделия

ZLBM2-1P-M12 ZLBM2-1P-M12 Fuse switch disconnector



Общая информация	
Тип расширенного изделия	ZLBM2-1P-M12
Идентификационный номер изделия	1SEP620012R1000
Европейский товарный код (EAN)	7025840088271
Описание в каталоге	ZLBM2-1P-M12 Fuse switch disconnector
Длинное описание	ZLBM2-1P-M12 Fuse switch disconnector
Ordering	
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099
Страна происхождения	Bulgaria (BG)
Popular Downloads	
Технические данные	1SEC312023D0201
Dimensions	
Типоразмер изделия	Low

2

Чистая высота изделия	662 mm
Чистая толщина изделия	174 mm
Чистый вес изделия	4.04 kg

Technical	
Номинальный рабочий ток, AC-21B (I _e)	(690B) 400 A (500B) 400 A (400 V) 400 A (800 V) 400 A
Номинальный рабочий ток, AC-22B (I _e)	(500B) 400 A (400 V) 400 A (800 V) 400 A
Номинальный рабочий ток, AC-23B ($I_{\rm e}$)	(400V) 400 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	Главная цепь 8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U $_{\rm i}$)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC
Тип рукоятки	1P
Distance Between Phases	185 mm
Типоразмер предохранителя:	2
Fuse System	DIN
Стандарты	IEC60947-3
Количество полюсов	3
Степень защиты	Front IP30
Тип клемм	Болт
Администратор типа устройств (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Тип предохранителя	NH
Electronic Fuse Monitoring	Нет

Environmental Following EU Directive 2011/65/EU

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус

Certificates and Declarations (Document Number) 1SEP500046P0001 Декларация о соответствии - СЕ

Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация

9AKK107991A6284

Container Information	
Package Level 1 Units	shrink-wrap 1 штука
Package Level 1 Gross Weight	4.2 kg

7025840088271 Package Level 1 EAN

ZLBM2-1P-M12 3

Classifications	
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnector
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование \rightarrow Industries \rightarrow Solar power \rightarrow 800V AC

Низковольтное оборудование → Защита на предохранителях → Разъединители с предохранителями XLP и XLBM → Inline II

