

PRODUCT-DETAILS

ZLBM2-3P-NOV Fuse switch disconnector



Общая информация	
Тип расширенного изделия	ZLBM2-3P-NO\
Идентификационный номер изделия	1SEP620012R3010
Европейский товарный код (EAN)	7025840093640
Описание в каталоге	ZLBM2-3P-NOV Fuse switch disconnecto
Длинное описание	ZLBM2-3P-NOV Fuse switch disconnector
Ordering	
Номер таможенного тарифа	85389099
Страна происхождения	Bulgaria (BG)
Popular Downloads	
Технические данные	1SEC312023D020
Dimensions	
Типоразмер изделия	Low
Чистая ширина изделия	99 mn
Чистая высота изделия	662 mn

Чистая толщина изделия	185 mm
Чистый вес изделия	4.12 kg
Technical	
Номинальный рабочий ток, AC-21B (I _e)	(690B) 400 A (500B) 400 A (400 V) 400 A (800 V) 400 A
Номинальный рабочий ток, AC-22B (I _e)	(500B) 400 A (400 V) 400 A (800 V) 400 A
Номинальный рабочий ток, AC-23B (I _e)	(400V) 400 A
- Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U _{imp})	Главная цепь 8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U ;)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	690 V AC
Тип рукоятки	3P
Distance Between Phases	185 mm
Типоразмер предохранителя:	2
Стандарты	IEC60947-3
Количество полюсов	3
Степень защиты	Front IP30
Тип клемм	V-Clamp
Администратор типа устройств (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Тип предохранителя	NH
Electronic Fuse Monitoring	Нет
Тип аксессуаров	Without V-clamp Size 123
 Environmental	
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
Certificates and Declarations (Document Number)	
	1SEP500046P0001
Правила ограничения содержания вредных веществ.RoHS информация	9AKK107991A6284
Container Information	
Package Level 1 Units	shrink-wrap 1 штука
Package Level 1 Gross Weight	4.3 kg
Package Level 1 EAN	7025840093640

ZLBM2-3P-NOV 3

Classifications	
ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnector
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование ightarrow Industries ightarrow Solar power ightarrow 800V AC

Низковольтное оборудование → Защита на предохранителях → Разъединители с предохранителями XLP и XLBM → Inline II

