

PRODUCT-DETAILS

ZLBM800A-3P-M12

ZLBM800A-3P-M12 Fuse switch disconnecter



Общая информация

Тип расширенного изделия	ZLBM800A-3P-M12
Идентификационный номер изделия	1SEP620014R3000
Европейский товарный код (EAN)	7025840090144
Описание в каталоге	ZLBM800A-3P-M12 Fuse switch disconnecter
Длинное описание	ZLBM800A-3P-M12 Fuse switch disconnecter

Ordering

Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099
Страна происхождения	Bulgaria (BG)

Popular Downloads

Технические данные	1SEC312023D0201
--------------------	-----------------

Dimensions

Типоразмер изделия	Low
Чистая ширина изделия	199 mm
Чистая высота изделия	747 mm
Чистая толщина изделия	189 mm
Чистый вес изделия	11.1 kg

Technical

Номинальный рабочий ток, AC-21B (I_e)	(500B) 800 A (400 V) 800 A
Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (U_{imp})	Главная цепь 8 kV
Номинальное напряжение изоляции (U_i)	1000 V
Номинальное рабочее напряжение	500 V AC
Тип рукоятки	3P
Distance Between Phases	185 mm
Типоразмер предохранителя:	2
Стандарты	IEC60947-3
Количество полюсов	3
Степень защиты	Front IP30
Тип клемм	Болт
Администратор типа устройств (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Тип предохранителя	NH
Electronic Fuse Monitoring	Нет

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Following EU Directive 2011/65/EU
---	-----------------------------------

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	1SEP500046P0001
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	9AKK107991A6284

Container Information

Package Level 1 Units	shrink-wrap 1 штука
Package Level 1 EAN	7025840090144

Classifications

ETIM 4	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 5	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 6	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
WEEE Category	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)

Категории

Низковольтное оборудование → Защита на предохранителях → Разъединители с предохранителями XLP и XLBM → Inline II

