

SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Для соединения на стороне оборудования в области проводки датчик-исполнительное устройство требуются различные встроенные вилки. Они доступны в вариантах M12, M8 и, разумеется, также M5.

Основные данные для заказа

Исполнение	Встраиваемый штекер, M8 thread, Гнездо, прямое, M 8, Количество полюсов: 3, 1.5 m
Номер для заказа	2020870000
Тип	SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8
GTIN (EAN)	4050118402902
Кол.	1 Шт.

SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	26,8 g
-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие данные

Вид защиты	IP67, когда ввинчен	Вид соединения	Гнездо
Длина жилы / кабеля	1,5 м	Длина кабеля	1,5 м
Кабельные вводы	M 8	Кодировка	нет
Количество полюсов	3	Монтажная резьба	M8
Наружный диаметр провода	-	Основной материал корпуса	Латунь, никелированный
Поверхность контакта	позолоченный	Соединительная резьба	M8 thread
Циклы коммутации	≥ 100		

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP67, когда ввинчен	Вид соединения	Гнездо
Кабельные вводы	M 8	Кодировка	нет
Количество полюсов	3	Основной материал корпуса	Латунь, никелированный
Поверхность контакта	позолоченный	Циклы коммутации	≥ 100

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-2-104
---------------------------	-----------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E307231

Загрузки

Технические данные	STEP
--------------------	----------------------

SAIE-M8B-3-1.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Схема соединений




Схема контактов

