

Złącze Inline - IB IL AO 1/SF-PAC - 2861315

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Inline, Analogowe złącze wyjściowe, Wyjście analogowe: 1, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Służy jako wyjście analogowych sygnałów prądowych i napięciowych.

Zalety

- ✓ 1 wyjście analogowe do podłączania sygnałów napięciowych lub prądowych
- ✓ Przyłącze urządzeń wykonawczych w technice 2-przewodowej
- ✓ Zakresy prądu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
- ✓ Zakres napięcia: 0 V ... 10 V
- ✓ Aktualizacja danych procesowych wraz z czasem przetwarzania przetwornicy cyfrowo-analogowej < 1 ms



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 894252
GTIN	4017918894252
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	126,000 GRM
Numer taryfy celnej	85389091
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DRI142