

Zacisk Inline ME - IB IL AI 2/SF-ME - 2863944

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Inline, Złączka wejść analogowych, Wejścia analogowe: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technika przyłączeniowa: 2-przewodowa, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym

Opis produktu

Złączka jest przeznaczona do użytku w stacji Inline. Służy jako wejście analogowych sygnałów napięciowych i prądowych.

Zalety

- ✓ 2 analogowych wejść sygnału single-ended do połączenia do wyboru sygnałów napięciowych lub prądowych
- ✓ Przyłączenie czujników w technice 2-przewodowej
- ✓ Zakresy prądu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ± 20 mA
- ✓ Zakresy napięcia: 0 V ... 10 V, ± 10 V
- ✓ Niezależna konfiguracja parametrów kanałów poprzez magistralę
- ✓ Możliwość prezentacji wartości pomiarowych w czterech różnych formatach
- ✓ Rozdzielczość: 12 bitów + znak z przodu
- ✓ Aktualizacja danych procesowych obu kanałów w ciągu maks. 1,5 ms



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 017918 962654
GTIN	4017918962654
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	81,500 GRM
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	Niemcy
Sales Key	DRI141