

PRODUCT-DETAILS

CT120/1500

CT120/1500 Split core current transformer



Ogólne informacje

Extended Product Type	CT120/1500
ID Produktu	2CSG401220R1101
Numer EAN	8012542889601
Opis katalogowy	CT120/1500 Split core current transformer
Opis	CT120/1500 is a split core current transformer used to transform primary currents to $\pm 5A$ secondary currents for c.a. measurement instruments

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	8012542889601
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85043121

Wymiary

Szerokość produktu netto	0.155 m
Wysokość produktu netto	0.198 m
Głębokość produktu netto	0.034 m
Waga produktu netto	1.300 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.23 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.12 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.3 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	1.3 kg
EAN opakowania (poziom 1)	8012542889601

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia	Eksplotacja -25 ... +50 °C
Status RoHS	Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami

Dodatkowe informacje

Dokładność	±0,5%
Cable Use	Vertical bar
Funkcja ograniczenia prądu	FS 5
Stopień ochrony obudowy	IP20
Częstotliwość (f)	50 ... 60 Hz
Rodzaj montażu	Split core through primary
Straty mocy	10.3 V·A
Typ produktu	CTO
Nazwa produktu	Split core current transformer
Rated Cross-Section	4 x 120 x 10 mm
Data RoHS	03/04/2006 0.00.00
Secondary Output Connection	Screw connection

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Arkusz danych, informacja techniczna	9AKK107046A0430
Deklaracja zgodności - CE	9AKK106713A5700
Informacje środowiskowe	See RoHS Information
Instrukcje i podręczniki	2CSC446012B0201
Dane RoHS	2CSC445004K0901

Klasyfikacje

ETIM 4	EC002048 - Current transformer
ETIM 5	EC002048 - Current transformer
ETIM 6	EC002048 - Current transformer
ETIM 7	EC002048 - Current transformer
Kod klasyfikacji	T
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura modułowa na szynę DIN → Liczniki energii elektrycznej na szynę DIN → Current Transformers

