

## PRODUCT-DETAILS

# E 92/32

## E 92/32 Fuse switch disconnecter



### Общая информация

|                                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип расширенного изделия        | E 92/32                                                                                        |
| Идентификационный номер изделия | 2CSM200883R1801                                                                                |
| Европейский товарный код (EAN)  | 8012542008835                                                                                  |
| Описание в каталоге             | E 92/32 Fuse switch disconnecter                                                               |
| Длинное описание                | E 92/32 is a fuseholder for overcurrent and short circuit protection. No blown fuse indicator. |

### Ordering

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| E-Number (Finland)             | 3017005       |
| E-Number (Sweden)              | 2318051       |
| Европейский товарный код (EAN) | 8012542008835 |
| Минимальный объем заказа       | 1 штука       |
| Номер таможенного тарифа       | 85361010      |

### Dimensions

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Чистая ширина изделия  | 0.035 m  |
| Чистая высота изделия  | 0.085 m  |
| Чистая толщина изделия | 0.064 m  |
| Чистый вес изделия     | 0.132 kg |

## Container Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units          | 3 штука       |
| Package Level 1 Width          | 0.105 m       |
| Package Level 1 Height         | 0.085 m       |
| Package Level 1 Depth / Length | 0.064 m       |
| Package Level 1 Gross Weight   | 0.369 kg      |
| Package Level 1 EAN            | 8012542008842 |

## Environmental

|                                                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## Additional Information

|                                                            |                                            |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Степень защиты                                             | IP20                                       |
| Размеры                                                    | 2 module                                   |
| Типоразмер предохранителя:                                 | 10x38 mm                                   |
| Тип монтажа                                                | DIN rail                                   |
| Количество полюсов                                         | 2                                          |
| Количество защищенных полюсов                              | 2                                          |
| Предоставляемые варианты                                   | No                                         |
| Потери мощности                                            | at Rated Operating Conditions per Pole 3 W |
| Основной тип изделия                                       | E 90                                       |
| Название изделия                                           | Fuse switch disconnecter                   |
| Номинальный ток ( $I_n$ )                                  | 32 A                                       |
| Номинальная частота (f)                                    | 50...60 Hz                                 |
| Номинальное напряжение ( $U_r$ )                           | 690 V                                      |
| Номинальное рабочее напряжение                             | 690 V AC                                   |
| Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные | 41640                                      |
| Диапазон напряжений                                        | 690 V AC                                   |

## Certificates and Declarations (Document Number)

|                                                                 |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Технические данные                                              | 2CSC444002B0204      |
| Декларация о соответствии - CE                                  | 9AKK106713A5623      |
| Экологическая информация                                        | See RoHS Information |
| Инструкции и руководства                                        | on the product body  |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация | 2CSC444011K2701      |

| Classifications           |                                                            |  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| ETIM 4                    | EC000036 - Miniature fuse holder                           |  |
| ETIM 5                    | EC000036 - Miniature fuse holder                           |  |
| ETIM 6                    | EC002705 - Holder for cylindrical fuse                     |  |
| ETIM 7                    | EC002705 - Holder for cylindrical fuse                     |  |
| Код классификации объекта | F                                                          |  |
| WEEE Category             | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |  |

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Protection and Safety devices → Cylindrical Fuse Holders and Fuse Switch Disconnectors

