

## PSEN ma1.3b-28/IX/EX/VA/1switch

526255



Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a, forma cilíndrica M12, cable de 10 m, LED, IP67/69, distancia de conmutación de 8/12 mm, según accionador; para aplicaciones con PSEN ix1, VP = 1 sensor sin accionador, carcasa de acero inoxidable, certificados (ATEX, CE, EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).

### Datos técnicos

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Certificaciones:                    | CE;EAC (Eurasian);ATEX;TÜV;UL/cUL;ECOLAB |
| Principio sensor:                   | magnéticos                               |
| Número de contactos NA:             | 3                                        |
| Tipo de borne:                      | 10m Kabel                                |
| Tensión de conmutación:             | 24 V                                     |
| Tipo de tensión de conmutación:     | DC                                       |
| Distancia de conmutación protegida: | 8.0 mm                                   |
| Distancia de desconexión asegurada: | 18.0 mm                                  |
| Grado de protección, carcasa:       | IP67;IP69                                |
| Indicador de estado:                | con LED                                  |
| Diseño:                             | redondo                                  |
| Dimensión Ancho:                    | 12.0 mm                                  |
| Dimensión de altura:                | 12.0 mm                                  |
| Dimensión Profundidad:              | 76.0 mm                                  |
| Peso bruto:                         | 230 g                                    |
| Peso neto:                          | 220 g                                    |
| Temperatura ambiente:               | -25 - 55 °C                              |
| Modos de funcionamiento:            | Conexión serie                           |

## Accesorios



535120

PSEN ix1 Interface para 4 PSEN 1